



VS-KB21 IP 摄像机键盘控制器



VS-KB21 是一款适用于 PTZ 和枪型摄像机的键盘控制器，透过 IP 快速连接多台摄像机，功能丰富且易于使用。透过内建的 LCD 屏幕可预览显示每一台摄像机实时拍摄画面，让您可以轻松快速的调整对焦角度及影像预设镜头。

产品特色

- 透过单一以太网网络，可控制高达255个 IP 摄像机
- 可快速调整控制摄像机曝光、白平衡、聚焦、PTZ 运镜速度等功能及两组自设快捷键
- 内建 LCD 液晶屏幕，可支持 RTSP 串流讯号显示实时预览画面
- 支持标准RS-232、RS-422及 Ethernet 控制接口
- 支持VISCA、VISCA Over IP 控制协议



3" LCD 液晶屏幕预览画面

VS-KB21 摄像机键盘控制器以低延迟的传输质量，支持同时控制多达 255 个 IP 摄像机，使用者可进一步切换单一摄像机，透过预览屏幕显示全景拍摄画面来达到快速控制及调整取景角度。



快速切换摄像机

VS-KB21 摄像机键盘控制器设置 7 个摄像机快捷键，使用者可立即选择想要控制的 PTZ 或枪型摄像机，而不须透过数字键指定，这让操作人员可同时管理多台摄像机的拍摄制作，相较以往更加轻松容易。



快速设定摄像机

VS-KB21 摄像机键盘控制器上的 LCD 液晶显示屏幕，可显示所有重要的摄像机参数，包括光圈、快门和增益，使用者可快速、准确的设定每台摄像机。



以太网网络一线整合

VS-KB21 摄像机键盘控制器，透过连接以太网网络可达到多重活动一线整合的功能。当 VS-KB21 连接 PoE 交换机时，即可透过网络线传输视讯、提供电力及控制讯号，简化了安装流程同时也更加具有经济效益。

产品规格

接口	RS-232 / RS-422 / IP
显示银幕	3" LCD
操纵杆	4向 (水平 / 俯仰 / 变焦)
速度控制	x1 (1 旋钮)
变焦控制	x1 (Zoom Seesaw Lever)
增益控制	R/B 增益
聚焦控制	自动 / 手动
自设快捷键	x2
背光键盘	有
画面预览传输	RTSP
通信协议	VISCA / VISCA Over IP
串行传输速率	2400 / 4800 / 9600 / 38400 / 115200 bps
摄像机控制	1~255
摄像机预设位	255
电源输入	DC12V / PoE
功率消耗	PoE : 5W DC In : 5W
尺寸	302 x 143 x 112 mm (11.89" x 5.63" x 4.41")
重量	1.3 kg (2.8 lbs)

输出 / 输入界面

